

iCOM 

Nowy ekskluzywny panel zewnętrzny (dystrybucja – Alarmnet sp.j.)



Panel iCOM – najważniejsze parametry i funkcje

- Przyciski dotykowe
- Niebieskie podświetlenie
- Wiadomość powitalna
- Pamięć 3800 opisów oraz 6400 kodów zamka
- Oświetlenie pola widzenia kamery dziesięcioma diodami LED
- Szerokokątna kamera 1/4"
- Elektroniczne wyjście napięciowe 3 A (AC lub DC)
- Dodatkowe wyjście przekaźnikowe 10 A (NC/NO)
- Wejście DO – czujka drzwiowa
- Wejście RTE – przycisk wyjścia

Panel iCOM został wyposażony w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128 x 64 piksele oraz 21-przyciskową podświetlaną klawiaturę dotykową.

W standardowej wersji modułu możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 3800 opisów do listy lokatorów oraz 6400 kodów otwarcia zamka. Opisy mogą być wyszukiwane za pomocą dwóch przycisków przewijania góra/dół lub po wprowadzeniu kilku początkowych liter szukanej nazwy. Po znalezieniużądanego opisu wystarczy nacisnąć przycisk dzwonka, aby nawiązać połączenie z lokalem.

Możliwe jest również bezpośrednie połączenie z wybranym lokalem poprzez wprowadzenie numeru wywołania przypisanego do tego lokalu. Wszystkie funkcje, lista lokatorów oraz kody zamka są programowane za pomocą lokalnego menu.

Lista i kody zamka mogą zostać przesłane za pomocą oprogramowania 1249B z komputera PC, podłączanego przez port USB. Panel iCOM jest wyposażony w dwa wyjścia: elektroniczne wyjście ryglowe (3 A) oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe (10 A), np. do sterowania bramą. Ponadto moduł ma wejście do podłączenia czujki drzwiowej sygnalizującej stan drzwi (czerwona dioda LED na aparatach wewnętrznych) oraz wejście umożliwiające podłączenie przycisku wyjścia.

Funkcja „wiadomość powitalna” pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu (np. adresu budynku), który będzie wyświetlany na ekranie panelu w trybie *standby*. Menu ekranowe może być wyświetlane w jednym bądź naprzemiennie w dwóch wybranych językach.

Panel jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami i produktami systemów Simplebus Color oraz SimpleBus TOP.